

NFC-Etiketten & Anhänger

Lesen. Beschreiben. Im Alltag nutzen.

Hinterlegen Sie einen Weblink, einen kurzen Text oder Kontaktdaten auf Ihrem NFC-Tag. Ein geeignetes Smartphone liest die gespeicherte Information, wenn Sie es nahe an den Tag halten. Welche Inhalte sich öffnen lassen, hängt von Gerät, App und Tag-Ausführung ab.

In drei Schritten zum eigenen NFC-Link

- 1. Lesen** - Tag erkennen und Schreibbarkeit prüfen.
- 2. Schreiben** - Gewünschte Adresse als Weblink speichern.
- 3. Testen** - Tag erneut lesen und das Ziel kontrollieren.

Was Sie benötigen

Ein NFC-fähiges Smartphone und eine App, die Ihre Tag-Ausführung lesen und beschreiben kann. Für Android NFC in den Geräteeinstellungen aktivieren, sofern vorhanden. Auf dem iPhone den Scan in einer passenden App starten. Nicht jedes Gerät unterstützt jede Funktion.

Als App-Beispiel eignet sich **NFC Tools von wakdev** für kompatible Android-Geräte und iPhones. Prüfen Sie die aktuellen Geräte- und Systemanforderungen im jeweiligen App-Store. Zum Öffnen eines gespeicherten Internetlinks wird eine Internetverbindung benötigt.

Einen Weblink speichern

- 1. Vorbereiten:** Eine eventuell vorhandene Schutzfolie abziehen. Öffnen Sie die NFC-App und starten Sie die Lesefunktion. Halten Sie jeweils nur einen Tag an die NFC-Antenne Ihres Smartphones; deren Position finden Sie in der Geräteanleitung.
- 2. Inhalt eingeben:** Wählen Sie die Schreibfunktion und den Datentyp URL/Weblink. Tragen Sie die vollständige Zieladresse ein, zum Beispiel **<https://www.green24.de>**. Die Bezeichnungen in der App können je nach Version abweichen.
- 3. Übertragen:** Prüfen Sie Adresse und Datenmenge. Starten Sie den Schreibvorgang und halten Sie Smartphone und Tag ruhig zusammen, bis die App den Abschluss bestätigt.
- 4. Kontrollieren:** Lesen Sie den Tag erneut und öffnen Sie den gespeicherten Link. Testen Sie bei gemeinsamer Nutzung auch mit den vorgesehenen Geräten. Erst danach am gewünschten Ort befestigen.

Artikel 2804 - NFC-Etiketten 4K

3 Stück | 85 × 30 mm | 4.096 Byte Gesamtspeicher
3.356 Byte beschreibbarer Speicher | Arbeitstemperatur: -20 °C bis +60 °C

Die verfügbare Nutzdatenmenge hängt vom gespeicherten Datenformat ab. Die Angaben gelten für dieses 4K-Angebot, nicht für andere NFC-Ausführungen wie NTAG216.

Gut zu wissen

Kompatibilität, Datenschutz und sorgfältiger Umgang.

Sinnvolle Anwendungen

Speichern Sie beispielsweise einen Link zu einer Pflanzenbeschreibung, einer Anleitung oder einer Kontaktseite. Kurze Notizen und Kontaktdaten sind weitere Möglichkeiten. Der Tag speichert die Information oder Adresse; er führt nicht selbst Smartphone-Programme aus.

Zusätzliche Automationen wie WLAN-Einstellungen, Anrufe oder App-Aktionen erfordern passende Software und Berechtigungen. Sie sind keine zugesicherte Funktion jedes Tags oder Smartphones.

Wenn Lesen oder Schreiben nicht klappt

Keine Erkennung: NFC-Funktion und App prüfen, Antennenposition langsam verändern und einen einzelnen Tag erneut scannen. Eine störende Hülle oder die Unterlage testweise entfernen.

Schreiben nicht möglich: Schreibschutz, unterstützte Tag-Technik und freien Speicher in der App prüfen. Einen kürzeren Text oder Weblink verwenden.

Link öffnet nicht: Gespeicherte Adresse und Internetverbindung kontrollieren.

Daten schützen - Schreibschutz bewusst setzen

Speichern Sie keine Passwörter oder vertraulichen persönlichen Daten offen auf dem Tag. Ein Schreibschutz verhindert nicht automatisch das Lesen. Dauerhaftes Sperren kann nicht rückgängig zu machen sein. Testen Sie den Inhalt vor jeder Sperre; verfügbare Schutzfunktionen hängen von Tag und App ab.

Handhabung und Entsorgung

Tag und Befestigung nicht knicken, durchstechen oder beschädigen. Den angegebenen Temperaturbereich einhalten. Feuchteignung und erreichbarer Leseabstand hängen von der konkreten Ausführung beziehungsweise dem Lesegerät und der Umgebung ab. Abweichende NFC-Produkte nicht gleichsetzen.

NFC-Tags mit Elektronik getrennt vom Hausmüll entsorgen. Nutzen Sie geeignete Sammel- oder Rückgabestellen für Elektroaltgeräte und beachten Sie die örtlichen Vorgaben. Das Zeichen der durchgestrichenen Abfalltonne weist auf die getrennte Sammlung hin.

Konformitätsunterlagen zur Bestandsware

Zu dieser vor dem 13.06.2017 erstmals in Verkehr gebrachten Bestandsware gehört die gesonderte GREEN24-Konformitätserklärung vom 23.09.2015. Die Erklärung bleibt im Original unverändert. Der neue Stand dieser Gebrauchsanleitung bezeichnet eine redaktionelle Überarbeitung, keine neue Konformitätsprüfung.

Kontakt & aktuelle App-Hilfe

GREEN24 GmbH · Am Neggenborn 125 · 44892 Bochum · Deutschland
info@green24.de · www.green24.de

NFC Tools: [Android-Hilfe](#) · [iPhone-Hilfe](#)

Genannte Marken gehören ihren jeweiligen Inhabern. Purital ist eine Marke der GREEN24 GmbH.